



- 2 loop kontrol paneli (Dahili loop kart)
- 16 loop'a kadar ağ oluşturma
- 6x40 karakter, mavi LCD arka plan aydınlatması
- 12 dil desteği (Türkçe dahil)
- Firma logosunu yükleme seçeneği
- Tuş takımı ve PC ile yapılandırma
- 160 yangın zonu
- Çevre birimleri bağlantısı için RS-485 portu
- 2 adet programlanabilir siren çıkışı
- Yangın, arıza ve programlanabilir röle çıkışları
- Güvenilir sistem tasarımı için Loop-Battery hesaplayıcısı
- 7 gün zamanlayıcı
- Onboard arıza tespit desteği
- EN54 part 2 ve 4 gereksinimlerini karşılamaktadır
- LPCB onaylıdır

Dxc2, TÇift Loop Kontrol Paneli

16 Loop'a kadar diğer Dxc serisi panellerle bağımsız veya ağa bağlı bir sistem olarak çalışabilir

Çalışma Voltajı	AC 230V 50-60 Hz (+/- 15% Tolerans)
Maksimum PSU Değeri	DC 24V / 4 A
Siren Çıkış Devresi	1 A
Yedek Çıkış (Aux)	DC 24V / 250 mA
Loop Yüğü	500 mA
Akü	2x 12V / 17 Ah
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Nem Oranı	5% ~ 95% (Yoğuşmasız)
Ebatlar	391,5 mm x 390 mm x 147 mm
Ağırlık	4,5 Kg
Muhafaza Materyali	Hafif Çelik (Arka Muhafaza), ABS Plastik Ön Kapak, BS EN60950 Uyumludur
Koruma Sınıfı	IP 30
Renk	Gri, beyaz RAL9002'a benzer